

根室市総合文化会館照明設備

大 ホ ー ル					
総容量	3相4線 300KVA	調光ユニット3KW 94回路 4KW 80回路	調光操作卓 東芝ライテック (LICSTAR -)	記憶容量	1000 シーン
フリックフェーダー	80本3段(240本)	サブフェーダー 20本×20ページ	フリーフェーダー 10本	データ保存形式	JATET規格 JASCI I 形式
各 回 路			各 回 路		
プロセニウムサスペンションライト	C型 20A×24口(T型変換口数分)	4KW 8回路	フットライト	60W4色 T型 20A×4口	4回路
第1 サスペンションライト	T型 20A×36口	4KW 12回路	花道フットライト (上・下)	60W2色 T型 20A×2口	各2回路
第2 サスペンションライト	T型 20A×36口	4KW 12回路	フロントサイドライト (上・下)	T型 20A×16口	各8回路
第3 サスペンションライト	T型 20A×36口	4KW 12回路	使用機材	RDS AQS -10	各16台
第4 サスペンションライト	T型 20A×24口	4KW 8回路	シーリングライト	C型 20A×36口(T型変換口数分)	12回路
第1 ボーダーライト (上下・中)	200W 4色	8回路	使用機材	RDS AQS -10	32台
コンセント切替	T型 20A×16口	8回路	天反ライト (1サス切替)	500W	8回路
第2 ボーダーライト (上下・中)	200W 4色	8回路	イベント用分電盤 (MAX30KW) (上・下)	C型 60A	各3口
コンセント切替	T型 20A×16口	8回路	" (上・下)	C型 30A	各6口
第3 ボーダーライト (上下・中)	200W 4色	8回路	" (上・下)	100A 4P端子 (3相4線)	各1式
コンセント切替	T型 20A×16口	8回路	客席持込電源と同一 (上)	225A 3P端子 (単相3線)	1式
アッパーホリゾントライト	500W 4色	12回路	センターピンスポット	USH10 2000W(2007SR)	2台
ロアーホリゾントライト	300W 4色	8回路			
フロアーコンセント 前	C型 30A	4回路			
(上・下)	C型 30A	各12回路			
奥	C型 30A	8回路			
(上・下)	C型 60A (直回路)	各1回路			
ウォールコンセント (上・下)	C型 30A(各20Aまで使用可)	各3回路			