

根室市総合文化会館照明設備

2026/6/27 現在

大ホール					
総容量 3相4線 300KVA		調光操作卓 松村電機製作所 F153Ⅲ		プリセットフェーダー80×3段	
調光ユニット3KW-94回路 4KW-80回路		データ保存形式JATET規格 JASCH形式		記憶容量 1000シーン	
				サブフェーダー20×50ページ	
				1000ショーデータ	
各回路			各回路		
プロセニウムサスペンションライト	C型20A×24口(T型変換有)	4KW 8回路	フットライト	60W4色 T型20A×4口	4回路
第1サスペンションライト	T型20A×36口	4KW 12回路	花道フットライト(上・下)	60W4色 T型20A×2口	各2回路
第2サスペンションライト	T型20A×36口	4KW 12回路	フロントサイドライト(上・下)	T型20A×16口	各8回路
第3サスペンションライト	T型20A×36口	4KW 12回路	使用機材	RDS AQS-10	各16台
第4サスペンションライト	T型20A×24口	4KW 8回路	シーリングライト	C型20A×36口 (T型変換口数分)	12回路
第1ボーダーライト	トータル161W(全点灯時)	SX-4Ⅲ	使用機材	RDS AQS-10	32台
別回路	C型20A×4回路	2式	天反ライト	1サス切替 500W	8回路
第2ボーダーライト	トータル161W(全点灯時)	SX-4Ⅲ	イベント用分電盤(MAX60KW)(上・下)	C型60A	各3口
別回路	C型20A×4回路	2式	イベント用分電盤(MAX30KW)(上・下)	C型30A	各6口
第3ボーダーライト	トータル161W(全点灯時)	SX-4Ⅲ	イベント用分電盤(MAX30KW)(上・下)	100A 4P端子 (3相4線)	各1式
別回路	C型20A×4回路	2式	※客席持込電源と同一 (上)	225A 3P端子 (単相3線)	1式
アッパーホリゾンライト	500W 4色	12回路	直舞台袖下前 平行15A=C型30A口×2回路 (子ブレーカー付)	DMX IN / DMX OUT	1式
ロアーホリゾンライト	300W 4色	8回路	直舞台袖上前 平行15A=C型30A口×2回路 (子ブレーカー付)	DMX IN / DMX OUT	1式
フロアーコンセント(前)	C型30A	4回路	直舞台袖下奥 平行15A=C型30A口×2回路 (子ブレーカー付)	DMX OUT	1式
フロアーコンセント(上・下)	C型30A	各12回路	直舞台袖上奥 平行15A=C型30A口×2回路 (子ブレーカー付)	DMX OUT	1式
フロアーコンセント(奥)	C型30A	8回路	直客席 C型30A口×1回路	DMX IN	1式
フロアー直回路	C型60A(直回路)	各1回路			
トーマンタルコンセント (上・下)	C型30A口(※各20Aまで)	各3回路	センターフォローピンスポット	USHIO 2000W	2台